

SC7500Q



**ATS si AVR
inclus**



1 x priza 16 Ah
1 x priza 32 Ah

| Generator Senci | SC7500Q |
|----------------------------|-----------------|
| Freventa | 50 Hz |
| Putere max. 230V | 6.0 kVA |
| Putere in regim continuu | 5.0 kVA |
| Amperaj | 8.3 A |
| Regulator de tensiune | AVR |
| Tip motor | Senci 188FE |
| Putere motor Senci | 13 cp |
| Turatie motor | 3000 rpm |
| Factor de putere | 1.0 |
| Demaraj electric | Echipe standard |
| Racire | Aer |
| Carburant | Motorina |
| Capacitate rezervor | 18.0 l |
| Consum | ≤ 2.3 l/h |
| Autonomie (100% putere) | ≤ 7.5 ore |
| Nivel zgomot (100% putere) | 70-74 DbA |
| Greutate utilaj | 170 kg |
| Dimensiuni LxIxh (mm) | 960x560x770 |

Echipe standard:

Contor ore, voltmetru si frecventa
Alternator Senci de calitate superioara
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
Silentios si prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Compact, cadru rezistent
Performanta chiar si dupa 13 ore de functionare continua
la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
Panou de control rezistent la ploaie si praf
Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand
sistemul este suprasolicitat
Echiptat cu roti pentru o mai buna deplasare
Rezervor combustibil de 18.0 litri

Distribuitor local