

SCD7500 TEQ

Generator	SCD7500 TEQ
Voltaj	230/400V
Frecventa	50 Hz
Putere maxima	5.5 kW / 6.9 kVA
Putere in regim continuu	5.0 kW / 6,3 kVA
Amperaj maxim	8.3 A
Tensiune nominala DC	12V
Distorsiune tensiune	≤10%
Regulator de tensiune	AVR
Faza	Monofazat / trifazat
Factor de putere	cosΦ=1
Clasa de izolație	F
Temperatura ambientala	≤40°C
Sistem de pornire	Electric
Racire motor	Aer
Nivel de zgomot la 7 metri	70 Db
Capacitate rezervor	15 l
Autonomie (100%)	6 ore
Tip motor	188FE
Putere motor	13 cp
Capacitate cilindrica	456cc
Capacitate ulei lubrifiere	1.65L
Consum combustibil	≤2.3L/h
Carburant	Diesel
Greutate	170kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	960 x 560 x 770



SCD7500TEQ este un generator trifazat fiabil, destinat atât uzului casnic, cât și profesional, acolo unde este necesară o sursă constantă și sigură de energie electrică. Funcționează pe motor diesel și este proiectat pentru a asigura funcționarea optimă a unor echipamente diverse, inclusiv cele sensibile, datorită stabilizatorului de tensiune integrat (AVR).

Un avantaj esențial al acestui model este carcasa insonorizată, care reduce considerabil nivelul de zgomot, făcându-l potrivit pentru utilizare în zone rezidențiale sau în apropierea spațiilor de lucru. Pornirea electrică aduce un plus de confort, iar sistemul de răcire cu aer contribuie la o funcționare fiabilă și sigură, chiar și în condiții mai solicitante.

Designul său compact, cu roți și mâner, îl face ușor de transportat și poziționat. SCD7500TEQ este soluția ideală pentru cei care doresc o combinație între putere, fiabilitate și funcționare silențioasă.

Distribuitor local

SCD7500 TEQ



Echipare standard:

Contor ore, voltmetru si frecventa
Alternator Senci de calitate superioara
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
Silentios si prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Compact, cadru rezistent
Panou de control rezistent la ploaie si praf
Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
Echipat cu roti pentru o mai buna deplasare
Rezervor combustibil de 15 litri



Contor ore,
voltmetru si frecventa

Buton On-Off

Siguranta
suprasarcina

Conexiune ATS

Senzor
lipsa ulei



1 x priza 230V
1 x priza 400V

Distribuitor local