

SC-1250

Echipare standard:

Alternator Senci
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit
Silentios, prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Portabil, compact, cadru rezistent
Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua
pentru uz casnic dar si comercial
Panou de control rezistent la ploaie si praf



Generator Senci	SC-1250
Plaja tensiune	230-235 V
Plaja freventa	50-55 Hz
Putere max.	1.0 kW
Putere in regim continuu	0.8 kW
Amperaj max.:	4.3 A
Amperaj in regim continuu	3.5 A
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	SC156F
Putere motor	3 cp / 98 cmc
Turatie motor	3000 rpm
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	6 l
Autonomie (capacitate max.)	8 ore
Autonomie (50% capacitate)	12.5 ore
Nivel zgomot	95 dB
Greutate utilaj	26 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	510 / 390 / 450



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Contor ore, voltmetru si frecventa



Filtru de aer patentat



Alternator produs si patentat de Senci

Distribuitor local